

Fiche technique du produit

XVR111S

:hager



witty one 1x11kW 3P T2S

Caractéristiques techniques

XVR111S

Puissance

Puissance par point de charge	11 kW
Puissance de charge	0,1 - 11 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation

Nombre de phases d'alimentation	3
---------------------------------	---

Courant électrique

Courant nominal	16 A
-----------------	------

Connectivité

Nombre de points de charge	1
----------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur	Non
Avec sortie pour coupure de courant	Oui

Connexion

Type de connecteur/prise	Type 2S
--------------------------	---------

Dimensions

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

Installation, montage

Montage	Montage mural
---------	---------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25 - 50 °C
-------------------------------	-------------

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
hager.com/fr	26.07.2026

Sous réserve de modifications techniques

Matériaux

Matériau	Plastique
----------	-----------

Images et schémas

